

FININFO MARKET

Pré-requis Techniques (Mise à jour du 6 juillet 2009)



Configuration Minimum



Configuration hardware minimum	Pentium III 800 Mhz / Pentium IV 1Ghz (Vista) 512 Mo de mémoire (1 Go pour Vista) Carte Ethernet Ecran 17 pouces	
Configuration hardware conseillée	Pentium IV 2,8 Ghz 1Go de mémoire (2 Go pour Vista) Carte Ethernet Ecran 19 pouces ou double écran 17 pouces. Support DirectX 9.0, Carte graphique avec pilote VDDM, 128 Mo mémoire graphique	Cette configuration est conseillé dans la cas d'une utilisation intensive des graphiques historiques , intraday et courbes de taux et de FinXL
Système d'exploitation	Windows 2000 Service Pack 4 Windows XP Service Pack 2 Windows Vista Pro (Business) Citrix	Versions mininum exigées

Configuration Minimum suite...



Configuration software minimum	Excel 2000 ou Excel XP (2002) Excel 2007 (Vista) Internet Explorer 5.5 (V6 conseillée) Internet Explorer 7 (Vista) Acrobat Reader 7	FinXL sera installé sur tous les postes mais ne sera actif que pour les postes équipés d'Excel 2002 (XP) ou supérieur. FinwinDDE reste actif sur les postes équipés d'Excel 2000. Internet Explorer 8 n'est pas encore supporté.
Configuration software (incluse dans la package Finwin)	MS JET 4.0 SP8 MDAC 2.8 ODBC DAO 3.5 (uniquement pour Finwin Valor et Fingraph)	Ces logiciels sont inclus dans le package Fininfo Market et pour certains automatiquement installés lors de l'installation de Fininfo Market (voir le manuel d'installation)
Configuration Software Logiciels Tiers	VPN4.6 Sun Java Runtime Environment 1.4.2 - 08 pour Windows (uniquement pour les postes utilisant le logiciel FO-TRESO)	
Espace disque disponible	250 Mo minimum 500 Mo conseillé	

Configuration Minimum fin



Setup écran graphique	Résolution : 800*600 minimum 1024*768 conseillé	
Setup du poste	Fichier "hosts" à modifier pour l'utilisation de FO-TRESO	Voir la document d'installation de FOT ou contacter le département technique client
Setup Internet Explorer	Paramétrage Réseau - Ne pas utiliser de proxy pour les adresses suivantes : adresse du contrôleur SRF (*) drvtr.derivative.fininfo.grp Ouvrir l'accès à Internet pour les URL suivantes : http://www.infinancials.com http://www.europperformance.fr http://www.six-telekurs.fr https://www.eventis.fininfo.com http://www.djnewsplus.com	Contacter le département technique client pour plus de détail. (*) L'adresse du contrôleur SRF est l'adresse indiquée dans les paramètres de connexion (Paramètre "Host" du fichier ToolbarV4.ini situé dans le répertoire d'installation des programmes)

Connectique



Démo et test des Produits	VPN (SSL ou IPSEC) P.C Portable via GPRS ou UMTS	Contactez le service Conseils & Projets pour plus d'informations
Connexion Filaire	L.S Colt L.S Verizon (ex MCI/WorldCom) L.S France Télécom Radianz	Routeur fourni par Six Telekurs France coté client sauf pour lien RADIANTZ (fourni par RADIANTZ) Débit minimum de 512K Contactez le service Conseils & Projets pour une étude personnalisée
Protocole	Ouvrir les ports 3000 à 3010	TCP/IP
Connexion par Internet	VPN IPSEC avec Agent CISCO fourni. VPN SSL VPN Lan to Lan	Contactez le service Conseils & Projets. Étude préliminaire à faire